

DS 150

Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор DC=12V -> AC~220V)



Особенности:

- Индикатор состояния батареи
- Скоростной вентилятор охлаждения
- Возможность питания любых электроустройств, подключаемых к сети переменного тока. Тем самым исключается необходимость использования дополнительных устройств, насадок и кабелей. К преобразователю подключаются любые ноутбуки, КПК, DVD-плеера и другие устройства, питающиеся от сети.
- Микропроцессорное управление
- Подключается непосредственно к автомобильному прикуривателю и использует постоянный ток автомобильного аккумулятора или генератора. Преобразует напряжение 12В от автомобильного аккумулятора в переменное напряжение 220В
- Высокая мощность позволяет подключать сразу несколько устройств. Встроенная система защиты от перегрузки и короткого замыкания, защита от тепловых перегрузок и искажения формы выходного напряжения для предотвращения повреждения подключенной техники.
- Наличие индикатора напряжения и трехконтактной розетки позволяют проконтролировать работоспособность и без проблем подключить любое устройство
- Встроенный USB-порт дает возможность для подключения сотовых телефонов, КПК и других мобильных устройств, питающихся от постоянного напряжения 5В.
- Новаторский дизайн и тщательно проработанная конструкция делает устройство легким, компактными удобным в использовании. Металлический корпус

Характеристики:

Макс. постоянная мощность	150W
Допустимая пиковая мощность	450W
Макс. КПД	90%
Входное пост. напряжение:	10-15В
Выход USB	5В/ 500мА макс.
Напряжение срабатывания звукового сигнализатора заниженного напряжения :	10,6В
Нижний порог защиты по входному напряжению :	10V DC
Верхний порог защиты по входному напряжению :	15.0V
Форма выходного напряжения:	модифицированная синусоида
Температура срабатывания защиты от перегрева:	65±5 °C